



ТУ 6589-007-40039437-07

| Наименование | Входное напряжение (действ.), В | | | Диапазон выходного напряжения, В | Максимальный ток нагрузки, А | Максимальное напряжение отключения, В | Внешнее выключение |
|--------------|---------------------------------|------|-------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Мин. | Ном. | Макс. | | | | |
| КМС600М | 165 | 220 | 264 | 380 – 385 | 1,8 | 160 | нет |
| КМС600М-006 | | | | | | | |
| КМС600М-001 | | | | | | | есть |
| КМС600М-004 | | | | | | | |
| КМС600М-005 | | | | | | | |

ТУ 6589-008-40039437-07

| Наименование | Выходное напряжение, В | Ток нагрузки, А | Мин/Макс выходное напряжение, В |
|--------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|
| МПК600-22 | 22 | 25 | без регулировки |
| МПК600Е | 24 | 25 | 21/27 |
| МПК600Н | 27 | 22,2 | 23/31 |
| МПК600-006 | 27 | 22,2 | 23/31 |
| МПК600-27,4 | 27,4 | 21,6 | без регулировки |
| МПК600-004 | 30 | 20 | без регулировки |
| МПК600З | 32 | 18,7 | 27,2/36,8 |
| МПК600Р | 36 | 16,7 | 30,6/41,4 |
| МПК600-41,1 | 41,1 | 14,6 | без регулировки |
| МПК600У | 48 | 12,5 | 42/55 |
| МПК600-54,7 | 57,4 | 11 | без регулировки |
| МПК600Ю | 60 | 10 | 51/69 |
| МПК600-67,7 | 67,7 | 9 | без регулировки |
| МПК600-68,5 | 68,5 | 8,8 | без регулировки |
| МПК600-001 | 50 | 12 | 47,5/52,5 |
| МПК600-002 | 36 | 12 | 30/42 |
| МПК6000-003 | 90 | 6 | 81/99 |
| МПК600-005 | 110 | 5 | 90/130 |
| МПК600-009 | 82 | 7,3 | без регулировки |