

DC/AC инверторы

Серии **ИН**

Функциональное назначение

Инверторы напряжения серий ИНЕ, ИНУ, ИНВ, ИНЮ, ИНТ, ИНК – предназначены для питания телекоммуникационной, электронной и электротехнической аппаратуры с потребляемой мощностью до 27 000 ВА, ответственное назначение которой требует гарантированного электропитания высокого качества и надежности.

Инверторы соответствуют “Правилам применения оборудования электропитания средств связи”, утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи РФ.

Исполнение 1К



Исполнение 1С



ТУ 6589-077-40039437-06

Наименование	Входное напряжение, В		Ток потребления не более, А	Ток нагрузки (действ.) не более, А	Напряжение отключения, В	Напряжение восстановления, В	Выходные параметры						Масса, кг				
	Норм.	Макс. допустимое					Напряжение (действ.)			Частота							
							Ном. знач., В	Пред. откл., В	Макс. техно-лог. отклон, %	Ном. знач., Гц	Пред. откл., Гц	Макс. техно-лог. отклон, %					
ИНЕ650-1К	24	35	32	2,9	20 ... 30,2	22 ... 29	220	±6,6	±2,0	50	±0,5	±1	4,9				
ИНЕ650 -1С																	
ИНЕ1300-1К			64	5,9											6,6		
ИНЕ1300-1С																	
ИНУ750-1К	48	63	18	3,4	40 ... 59	44 ... 57											4,9
ИНУ750-1С																	
ИНУ1500-1К			36	6,8												6,6	
ИНУ1500-1С																	
ИНЮ750-1К	60	80	14,4	3,4	48 ... 75	52,3...72											4,9
ИНЮ750-1С																	
ИНЮ1500-1К			28,8	6,8												6,6	
ИНЮ1500-1С																	
ИНТ750-1К	110	160	7,9	3,4	88 ...131	96...125											4,9
ИНТ750-1С																	
ИНТ1500-1К			15,8	6,8												6,6	
ИНТ1500-1С																	
ИНК750-1К	220	315	3,9	3,4	180 ... 257	197...245					4,9						
ИНК750-1С																	
ИНК1500-1К			7,8	6,8						6,6							
ИНК1500-1С																	