

Наименование		Входное напряжение, В			Номинальное выходное напряжение, В	Диапазон выходного напряжения, В	Максимальный ток нагрузки, А
		Мин.	Ном.	Макс.			
20209BAп	20209HAп	8,1	9	9,9	5	4,75–5,25	0,4
20209BBп	20209HBп				6	5,7–6,3	0,33
20209BDп	20209HDп				9	8,55–9,45	0,22
20209BVп	20209HVп				12	11,4–12,6	0,16
20209BCп	20209HCп				15	14,25–15,75	0,13
20209BGп	20209HGп				20	19–21	0,1
20209BEп	20209HEп				24	22,8–25,2	0,08
20209BHп	20209HHп				27	25,65–28,35	0,07

Наименование		Входное напряжение, В			Номинальное выходное напряжение, В	Диапазон выходного напряжения, В	Максимальный ток нагрузки, А
		Мин.	Ном.	Макс.			
20220BAп	20220HAп	18	20	22	5	4,75–5,25	0,4
20220BBп	20220HBп				6	5,7–6,3	0,33
20220BDп	20220HDп				9	8,55–9,45	0,22
20220BVп	20220HVп				12	11,4–12,6	0,16
20220BCп	20220HCп				15	14,25–15,75	0,13

Наименование		Входное напряжение, В			Номинальное выходное напряжение, В	Диапазон выходного напряжения, В	Максимальный ток нагрузки, А
		Мин.	Ном.	Макс.			
20212BAп	20212HAп	10,8	12	13,2	5	4,75–5,25	0,4
20212BBп	20212HBп				6	5,7–6,3	0,33
20212BDп	20212HDп				9	8,55–9,45	0,22
20212BVп	20212HVп				12	11,4–12,6	0,16
20212BCп	20212HCп				15	14,25–15,75	0,13
20212BGп	20212HGп				20	19–21	0,1
20212BEп	20212HEп				24	22,8–25,2	0,08
20212BHп	20212HHп				27	25,65–28,35	0,07

Наименование		Входное напряжение, В			Номинальное выходное напряжение, В	Диапазон выходного напряжения, В	Максимальный ток нагрузки, А
		Мин.	Ном.	Макс.			
20224BAп	20224HAп	21,6	24	26,4	5	4,75–5,25	0,4
20224BBп	20224HBп				6	5,7–6,3	0,33
20224BDп	20224HDп				9	8,55–9,45	0,22
20224BVп	20224HVп				12	11,4–12,6	0,16
20224BCп	20224HCп				15	14,25–15,75	0,13

Наименование		Входное напряжение, В			Номинальное выходное напряжение, В	Диапазон выходного напряжения, В	Максимальный ток нагрузки, А
		Мин.	Ном.	Макс.			
20215BAп	20215HAп	13,5	15	16,5	5	4,75–5,25	0,4
20215BBп	20215HBп				6	5,7–6,3	0,33
20215BDп	20215HDп				9	8,55–9,45	0,22
20215BVп	20215HVп				12	11,4–12,6	0,16
20215BCп	20215HCп				15	14,25–15,75	0,13
20215BGп	20215HGп				20	19–21	0,1
20215BEп	20215HEп				24	22,8–25,2	0,08
20215BHп	20215HHп				27	25,65–28,35	0,07

Наименование		Входное напряжение, В			Номинальное выходное напряжение, В	Диапазон выходного напряжения, В	Максимальный ток нагрузки, А
		Мин.	Ном.	Макс.			
20227BAп	20227HAп	24,3	27	29,7	5	4,75–5,25	0,4
20227BBп	20227HBп				6	5,7–6,3	0,33
20227BDп	20227HDп				9	8,55–9,45	0,22
20227BVп	20227HVп				12	11,4–12,6	0,16
20227BCп	20227HCп				15	14,25–15,75	0,13