

DC/DC преобразователи 3, 6, 8, 10, 15 Вт

Одноканальный мощность от 3 Вт до 15 Вт

Обозначение	Входное напряжение, В			Номинальное выходное напряжение, В	Диапазон выходного напряжения, В	Максимальный ток нагрузки, А				
	Мин.	Ном.	Макс.			Мощность				
						3 Вт	6 Вт	8 Вт	10 Вт	15 Вт
TMP_-3,3	9	24	36	3,3	3,234–3,66	0,91	1,82	2,42	3,03	4,00
TMP_A				5	4,9–5,1	0,60	1,20	1,60	2,00	3,00
TMP_D				9	8,82–9,18	0,33	0,67	0,89	1,11	1,67
TMP_B				12	11,76–12,24	0,25	0,50	0,67	0,83	1,25
TMP_C				15	14,7–15,3	0,20	0,40	0,53	0,67	1,00
TMP_Г				20	19,6–20,4	0,15	0,30	0,40	0,50	0,75
TMP_E				24	23,52–24,48	0,13	0,25	0,33	0,42	0,63
TMP_H				27	26,46–27,54	0,11	0,22	0,30	0,37	0,56
TMB_-3,3	18	48	75	3,3	3,234–3,66	0,91	1,82	2,42	3,03	4,00
TMB_A				5	4,9–5,1	0,60	1,20	1,60	2,00	3,00
TMB_D				9	8,82–9,18	0,33	0,67	0,89	1,11	1,67
TMB_B				12	11,76–12,24	0,25	0,50	0,67	0,83	1,25
TMB_C				15	14,7–15,3	0,20	0,40	0,53	0,67	1,00
TMB_Г				20	19,6–20,4	0,15	0,30	0,40	0,50	0,75
TMB_E				24	23,52–24,48	0,13	0,25	0,33	0,42	0,63
TMB_H				27	26,46–27,54	0,11	0,22	0,30	0,37	0,56
TMD_-3,3	36	100	150	3,3	3,234–3,66	0,91	1,82	2,42	3,03	4,00
TMD_A				5	4,9–5,1	0,60	1,20	1,60	2,00	3,00
TMD_D				9	8,82–9,18	0,33	0,67	0,89	1,11	1,67
TMD_B				12	11,76–12,24	0,25	0,50	0,67	0,83	1,25
TMD_C				15	14,7–15,3	0,20	0,40	0,53	0,67	1,00
TMD_Г				20	19,6–20,4	0,15	0,30	0,40	0,50	0,75
TMD_E				24	23,52–24,48	0,13	0,25	0,33	0,42	0,63
TMD_H				27	26,46–27,54	0,11	0,22	0,30	0,37	0,56

Двухканальный мощность от 3 Вт до 15 Вт

Обозначение	Входное напряжение, В			Номинальное выходное напряжение, В	Диапазон выходного напряжения, В	Максимальный ток нагрузки, А				
	Мин.	Ном.	Макс.			Мощность				
						3 Вт	6 Вт	8 Вт	10 Вт	15 Вт
TMP_AA	9	24	36	±5	4,9–5,1	±0,3	±0,6	±0,8	±1	±1,5
TMP_DD				±9	8,82–9,18	±0,17	±0,33	±0,44	±0,56	±0,83
TMP_VV				±12	11,76–12,24	±0,13	±0,25	±0,33	±0,42	±0,63
TMP_CC				±15	14,7–15,3	±0,1	±0,2	±0,27	±0,33	±0,5
TMB_AA	18	48	75	±5	4,9–5,1	±0,3	±0,6	±0,8	±1	±1,5
TMB_DD				±9	8,82–9,18	±0,17	±0,33	±0,44	±0,56	±0,83
TMB_VV				±12	11,76–12,24	±0,13	±0,25	±0,33	±0,42	±0,63
TMB_CC				±15	14,7–15,3	±0,1	±0,2	±0,27	±0,33	±0,5
TMD_AA	36	100	150	±5	4,9–5,1	±0,3	±0,6	±0,8	±1	±1,5
TMD_DD				±9	8,82–9,18	±0,17	±0,33	±0,44	±0,56	±0,83
TMD_VV				±12	11,76–12,24	±0,13	±0,25	±0,33	±0,42	±0,63
TMD_CC				±15	14,7–15,3	±0,1	±0,2	±0,27	±0,33	±0,5